



2 года гарантии

Напряжение 200-230 В

Полностью цифровой

Мощность от 0,4 до 3 кВт



Полная совместимость с программой управления через Интернет "REMOTE DRIVE"



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однофазное питание 200-230В
 Диапазон мощностей от 0,4 до 3 кВт
 2 режима управления: Бездатчиковое векторное и V/F
 Встроенный потенциометр
 Кнопки Пуск / Стоп
 Исполнение IP20
 Перегрузочная способность 150 % в течение 1 мин и 200 % в течение 0,5 с
 Максимальная выходная частота – 400 Гц
 Автоматическая настройка на двигатель для оптимизации функционирования
 Алгоритм, препятствующий зависанию и отключению двигателя
 Настраиваемая частота модуляции 1 – 15 кГц
 Автоматический и ручной бросок момента
 Толчковый режим
 Синхронизация со скоростью двигателя
 ПИД регулятор
 S – образные характеристики пуска и замедления
 8 программируемых фиксированных скоростей
 3 программируемых запрещенных частоты
 5 программируемых дискретных входов NPN / PNP
 2 аналоговых входа 0-10В и 4-20мА
 1 многофункциональный выход с открытым коллектором
 1 многофункциональный релейный выход
 1 многофункциональный аналоговый выход 0-10В
 Встроенный входной фильтр EMC для первой категории окружения C1 по стандарту EN 61800-3 (2 издание), группа 1 класс В для промышленного и бытового применения по стандарту EN 55011, соответствие стандартам EN50081-1, -2, EN50082-1, -2, EN61800-3-A11

ОПЦИИ

Выходные тороидальные ферритовые фильтры
 Аналоговый преобразователь V/I (0-10В / 4-20мА)
 Реле для подключения к выходу с открытым коллектором
 Программное обеспечение "Remote Drive"
 Конвертор MODBUS/Profibus DP – CanBus – Device Net и т.д.
 Конвертор RS232/485

Тип	Напряжение питания	Мощность двигателя	Выходной ток	Размеры (ШxВxГ) мм	Вес кг	
	В	кВт	А			
SINUS N 0001 2S XIK2	1 фаза 200-230	0,4	2,5	79x143x143	0,9	
SINUS N 0002 2S XIK2		0,75-1,1	5			
SINUS N 0003 2S XIK2		1,5-1,8	8			
SINUS N 0005 2S XIK2		2,2-3	12	156x143x143	1,8	
SINUS N 0001 2S XBK2		0,4	2,5			
SINUS N 0002 2S XBK2		0,75-1,1	5	79x143x143	1,2	
SINUS N 0003 2S XBK2		1,5-1,8	8			
SINUS N 0005 2S XBK2		2,2-3	12			
					156x143x143	2,3
						2,4




SINUS N



ELETRONICA
SANTERNO

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ВЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ V/F



Sede Legale – Stabilimento
 Via G. Di Vittorio, 3 - 40020
 Casalfiumanese (BO) Italia
 Tel. +39 0542 668611
 Fax +39 0542 668600

Представительство в России
 ЗАО "Сантерно"
 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 11,
 тел. (095) 545 73 52, тел./факс (095) 545 57 28
 E-mail: info.santerno@mail.ru

